

2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und USB 2.0 Hub

StarTech ID: SV231HDMIUA



Der 2-Port USB/HDMI®-KVM-Umschalter SV231HDMIUA ermöglicht eine einfache Steuerung von USB-fähigen Multimedia-Computern oder -Geräten mit HDMI-Monitor mittels eines einzigen Peripherie-Sets/einer einzigen Konsole (USB-Tastatur, -Maus, -Monitor, -Lautsprecher und -Mikrofon). Eine höchst vielseitige KVM-Lösung: Der USB/HDMI-KVM-Switch hat einen eingebauten 2-Port-USB 2.0-Hub, über den ausgewählte Computer auf High-Speed-USB-Geräte zugreifen können. So sparen Sie Kosten für die Anschaffung von Zweit-USB-Peripheriegeräten. Um auch hochauflösende Videos anzeigen zu können, unterstützt der HDMI KVM-Switch HD-Auflösungen von bis zu 1920x1200. Durch die original digitale Signalübertragung über Kabel kann der Switch auch verwendet werden, um ein HD-Panel für mehrere HDMI-Quellen, z. B. Blu-Ray-Player, Video-Spielkonsolen und HD-Mediacenters, zu verwenden. Der Switch unterstützt ebenfalls Audio- und Mikrofon-Umschaltfunktionen und ermöglicht Ihnen, die angeschlossenen Computer, USB-Ports des Hubs sowie Audio-/Mikrofonkanäle entweder gleichzeitig oder unabhängig voneinander über entweder die Druckschalter in der Frontblende oder die Hotkeys der Tastatur auszuwählen. Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Anwendungen

- Ideal für die gemeinsame Verwendung eines HDMI®-Monitors mit zwei neueren HDMI-Multimedia-PCs.
- Schüler und Studenten können ihre Spielekonsole und ihren PC oder Laptop an einen einzigen Monitor anschließen.
- Multimedia-PCs können Peripheriegeräte und einen einzigen hochauflösenden Fernseher gemeinsam verwenden.
- Zum Anschließen von zwei Multimedia-PCs an eine einzige Konsole für höhere Produktivität im Büro.

Merkmale

- PC-Umschaltung über Druckschalter oder Hotkeys
- Gemeinsame Verwendung von Peripheriegeräten auf mehreren PCs über den eingebauten USB 2.0-Hub möglich.
- Unterstützt hochauflösendes Digitalvideo bis zu UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) und 1080p (1920x1080)
- Keine Software oder Treiber notwendig; plattformunabhängig
- Unterstützt Plug and Play-Betrieb.
- Unterstützt sowohl HDMI®-Audio als auch analoge Audiosignale über 3,5mm-Stecker.
- Unabhängige Audio-Umschaltung
- Akustisches Signal bei der PC-Umschaltung.
- Benutzerdefinierte Abtast-Zeitintervalle.
- Manuelle Video-Einstellung über Funktionsknopf an der Rückseite.

Technische Spezifikationen

Warranty	3 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	HDMI
Mehrfach-Monitor	Nein
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Nein
Reihenschaltung	Nein
Konsolen-Schnittstelle(n)	1 - HDMI (19-polig) Female
Konsolen-Schnittstelle(n)	2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Female
Konsolen-Schnittstelle(n)	4 - USB A (4-polig) Female
Hostanschlüsse	2 - HDMI (19-polig) Female
Hostanschlüsse	2 - USB B (4-polig) Female
Hostanschlüsse	4 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Female
IP-Steuerung	Nein
Max. Digitalauflösungen	1920 x 1200
Breitbild unterstützt	Ja
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste und Schnelltasten
Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktbreite	124.8 mm [4.9 in]
Produkthöhe	40 mm [1.6 in]
Produkttiefe	70 mm [2.8 in]
Produktgewicht	800 g [28.2 oz]
LED-Anzeiger	2 - Online/Aktiv (Grün - angeschlossener PC ist online, Rot - PC ist ausgewählt)
Mit Stromadapter	AC Adapter Included
Eingangsspannung	110 ~ 240 AC
Eingangsstrom	0.8A
Ausgangsspannung	12 DC
Ausgangsstrom	1.5A
Polarität der Mittelspitze	Positiv

Versandgewicht (Verpackung)	1.1 kg [2.5 lb]
Im Paket enthalten	1 - 2-Port-HDMI-KVM
Im Paket enthalten	1 - Packung von Gummifüßen
Im Paket enthalten	1 - Netzadapter
Im Paket enthalten	1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

